7. ELECTRICAL PARTS LIST

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
173	69063-214-597	ASSY DC/DC BOARD	
C902	B1100-0674	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 685-Z C3225	
C904	A1100-0675	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 225-Z C2012	
C906	B1100-0674	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 685-Z C3225	
C907	61454-154-222	C-CERAMIC CHIP;1608 B1H 222KT	
C908	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C909	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C910	61454-154-222	C-CERAMIC CHIP;1608 B1H 222KT	
C911	61454-154-682	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 682KT	
C916	B1100-0752	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 25V T 105-Z C3216 C3216Y5	
C917	B1100-0752	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 25V T 105-Z C3216 C3216Y5	
C918	A1100-0675	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 225-Z C2012	
C919	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C920	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C921	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C923	61454-158-473	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 473KT	
C926	61454-154-821	C-CERAMIC CHIP;C1608JB1H 821KT	
C927	61454-153-820	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H820JT	
C932	61454-153-181	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H181JT	
C933	61454-153-120	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H120JT	
C936	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
C937	61454-153-120	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H120JT	
C941	B1100-0674	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 685-Z C3225	
C942	61454-153-820	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H820JT	
C943	61454-154-821	C-CERAMIC CHIP;C1608JB1H 821KT	
C944	A1100-0675	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 225-Z C2012	
C947	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C948	A1100-0675	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 225-Z C2012	
C949	61454-154-682	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 682KT	
C951	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C952	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C953	A1106-0016	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 106-M C3528 SCS1A106MR-B	
CE914	61619-911-229	C-ELEC.CHIP;UWX1H2R2 MCR2GB P13 2.2U/50V	
CE915	61619-911-229	C-ELEC.CHIP;UWX1H2R2 MCR2GB P13 2.2U/50V	
CN901	B6012-0245	CONNECTOR-HOUSING;52588-4090 WHT MOLEX	
CN902	B6010-0893	CONNECTOR-HOUSING;SD-52357-0691 WHT	
CT901	A1106-0016	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 106-M C3528 SCS1A106MR-B	
CT902	A1106-0016	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 106-M C3528 SCS1A106MR-B	
CT912	A1106-0149	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 475-M C3216	
CT922	A1106-0025	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 105-M C3216 SCS1D105MR-A	
CT924	A1106-0025	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 105-M C3216 SCS1D105MR-A	
CT925	A1106-0025	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 105-M C3216 SCS1D105MR-A	
CT929	A1106-0016	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 106-M C3528 SCS1A106MR-B	
CT930	A1106-0150	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 226-M C3528 SCS0J226MR-B	
CT931	A1106-0150	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 226-M C3528 SCS0J226MR-B	
CT932	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CT935	A1106-0016	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 106-M C3528 SCS1A106MR-B	
CT939	A1106-0016	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 106-M C3528 SCS1A106MR-B	
CT940	A1106-0016	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 106-M C3528 SCS1A106MR-B	
CT945	A1106-0150	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 226-M C3528 SCS0J226MR-B	
CT946	A1106-0016	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 106-M C3528 SCS1A106MR-B	
D901	62169-106-011	DIODE-ZENER.CHIP;RD-12M T1B	
D903	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
D904	62169-901-103	DIODE CHIP;1MN10(T108)	
D905	A4114-0013	DIODE-ARRAY,CHIP;DA204K(T146) 20V 10MA 4.0NS 20V C	
D906	A4114-0013	DIODE-ARRAY,CHIP;DA204K(T146) 20V 10MA 4.0NS 20V C	
D907	B4112-0022	DIODE-SCHOTTKY,CHIP;EC10QS04-TE12R 40V 1A T	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
IC901	B4008-0969	IC-S/W REGU;TL1455C 5CH DIP	
L901	B1160-0013	INDUCTOR,CHIP;1UH-M 73 NLC322522T-1R0M C3225	
L902	B1160-0013	INDUCTOR,CHIP;1UH-M 73 NLC322522T-1R0M C3225	
L903	B1160-0013	INDUCTOR,CHIP;1UH-M 73 NLC322522T-1R0M C3225	
L904	B1160-0018	INDUCTOR,CHIP;3.3UH-M 73 NLC322522T-3R3M C3225	
L906	B1160-0066	INDUCTOR,CHIP;8R2UH-K T NLC453232T-8R2K C4532 T	
L909	B1160-0019	INDUCTOR,CHIP;330UH-K 73 NLC322522T-331K C3225	
L910	B1160-0019	INDUCTOR,CHIP;330UH-K 73 NLC322522T-331K C3225	
L911	B1160-0019	INDUCTOR,CHIP;330UH-K 73 NLC322522T-331K C3225	
L912	B1160-0018	INDUCTOR,CHIP;3.3UH-M 73 NLC322522T-3R3M C3225	
L913	B1144-0053	COIL-CHIP;CHOKE SLF7032T-220MR96 22UH-M T 0.96A	
L914	B1144-0055	COIL-CHIP;CHOKE SLF7032T-221MR31 220UH-M T 0.31A	
L915	B1144-0055	COIL-CHIP;CHOKE SLF7032T-221MR31 220UH-M T 0.31A	
L916	B1144-0023	COIL-CHIP;CHOKE 646CY-220M(22UH) 22UH-M T	
L917	B1160-0011	INDUCTOR,CHIP;10UH-K 73 NLC322522T-100K C3225	
L918	B1160-0018	INDUCTOR,CHIP;3.3UH-M 73 NLC322522T-3R3M C3225	
L919	B1160-0011	INDUCTOR,CHIP;10UH-K 73 NLC322522T-100K C3225	
L920	B1160-0018	INDUCTOR,CHIP;3.3UH-M 73 NLC322522T-3R3M C3225	
L921	B1160-0018	INDUCTOR,CHIP;3.3UH-M 73 NLC322522T-3R3M C3225	
L922	B1160-0018	INDUCTOR,CHIP;3.3UH-M 73 NLC322522T-3R3M C3225	
L923	B1160-0066	INDUCTOR,CHIP;8R2UH-K T NLC453232T-8R2K C4532 T	
L925	B1160-0011	INDUCTOR,CHIP;10UH-K 73 NLC322522T-100K C3225	
L926	B1160-0011	INDUCTOR,CHIP;10UH-K 73 NLC322522T-100K C3225	
L927	B1144-0055	COIL-CHIP;CHOKE SLF7032T-221MR31 220UH-M T 0.31A	
PS901	B3065-0167	FUSE;FSF 125V 2.0A 6.1MM UL/CSA 451002 C	⚠
PS902	B3065-0167	FUSE;FSF 125V 2.0A 6.1MM UL/CSA 451002 C	⚠
Q901	A4050-0128	TR-GENERAL,CHIP;DTC124EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q903	A4050-0128	TR-GENERAL,CHIP;DTC124EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q904	62129-304-014	TRANSISTOR-CHIP;IMB2(T110)	
Q907	A4050-0123	TR-GENERAL,CHIP;DTA144EU(T108) 200MW 100MA 250MHZ	
Q908	A4050-0128	TR-GENERAL,CHIP;DTC124EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q909	62129-304-014	TRANSISTOR-CHIP;IMB2(T110)	
Q910	A4050-0098	TR-GENERAL,CHIP;2SB1302 1.3W 5A 320MHZ 25V SI/PNP	
Q911	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q912	B4056-0032	TR-SWITCHING;FP101 1.3W 150MHZ SI/PNP T	
Q913	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q914	B4056-0032	TR-SWITCHING;FP101 1.3W 150MHZ SI/PNP T	
Q915	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q916	62129-301-120	TRANSISTOR.CHIP;2SB 1121(REEL)T-TC	
Q917	B4056-0031	TR-SWITCHING;FP102 1.3W 400MHZ SI/PNP T	
Q918	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q919	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
R901	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R902	61079-918-822	R-CHIP;RH C1608 CS 822-J	
R903	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R904	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R905	61079-918-124	R-CHIP;RH C1608 CS 124-J	
R906	B1020-0699	R-CHIP;RH 1/16 CS 472-D C1608 RR0816P-472-D	
R907	B1020-0699	R-CHIP;RH 1/16 CS 472-D C1608 RR0816P-472-D	
R908	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R909	61079-918-124	R-CHIP;RH C1608 CS 124-J	
R910	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R911	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R912	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R913	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R914	61079-918-124	R-CHIP;RH C1608 CS 124-J	
R915	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
R918	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R919	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
R920	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
R921	61079-918-221	R-CHIP;RH C1608 CS 221-J	
R922	A1020-0430	R-CHIP;RH 1/16 CS 203-J C1608 RMC 1/16 20K-J	
R923	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R924	61079-917-331	R-CHIP;RH C2012 CS 331-J	
R925	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R926	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R929	B1020-0701	R-CHIP;RH 1/16 CS 822-D C1608 RR0816P-822-D	
R930	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R931	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R932	61079-917-681	R-CHIP;RH C2012 CS 681-J	
R933	61079-918-562	R-CHIP;RH C1608 CS 562-J	
R934	61079-918-182	R-CHIP;RH C1608 CS 182-J	
R939	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R940	61079-918-562	R-CHIP;RH C1608 CS 562-J	
R941	61079-918-182	R-CHIP;RH C1608 CS 182-J	
R942	61079-917-681	R-CHIP;RH C2012 CS 681-J	
R943	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R944	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R945	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
R946	61079-918-822	R-CHIP;RH C1608 CS 822-J	
R947	61079-917-102	R-CHIP;RH C2012 CS 102-J	
R948	A1020-0430	R-CHIP;RH 1/16 CS 203-J C1608 RMC 1/16 20K-J	
R949	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R950	61079-917-471	R-CHIP;RH C2012 CS 471-J	
R951	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R952	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R953	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R954	61079-918-181	R-CHIP;RH C1608 CS 181-J	
R962	61079-217-000	R-CHIP;RH C3216 CS 000-J	
SW901	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
T901	67189-0040-00	CONVERTER-COIL;CMS64 6319-JPS-010	⚠
VR901	B1056-0044	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B13 1KB CERMET	
VR902	B1056-0044	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B13 1KB CERMET	
164	**69063-214-723**	**ASSY VCR MAIN BOARD;VP-H66 PAL**	
		SYSTEM CONTROL PARTS	
C501	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C502	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C503	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C504	61454-154-472	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1H 472KT	
C505	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C506	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C507	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C508	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C509	61454-158-473	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 473KT	
C510	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C511	61454-158-473	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 473KT	
C512	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C513	61454-154-682	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 682KT	
C514	61454-153-391	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1H 391KT	
C515	A1106-0150	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 226-M C3528 SCS0J226MR-B	
C520	61454-158-473	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 473KT	
C521	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C522	B1100-0779	C-CERAMIC-CHIP;CK 73 Y5V 16V T 334-Z C1608 GRM39Y5	
C523	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C524	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C525	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C526	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C527	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C529	A1106-0064	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 475-M C3528 SCS1A475MR-B	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
C530	A1100-0046	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 50V T 224-Z C3216 31F 224	
C531	A1100-0046	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 50V T 224-Z C3216 31F 224	
C532	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C533	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C534	61454-154-332	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 332KT	
C535	61454-154-332	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 332KT	
C536	61454-154-332	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 332KT	
C537	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C538	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C539	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C540	61454-154-561	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 561KT	
C541	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C542	A1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012 C2012Y5	
C544	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C545	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C546	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C547	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C548	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
C549	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C550	61454-154-682	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 682KT	
C561	61454-154-561	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 561KT	
C562	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C563	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C570	61454-154-561	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 561KT	
C571	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C580	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
C581	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C601	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C602	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C603	A1106-0127	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 107-M C7343	
C604	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C605	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C606	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C607	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C608	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C609	61454-153-330	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H330JT	
C610	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
C611	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C613	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C615	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C616	61454-153-120	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H120JT	
C617	61454-153-120	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H120JT	
C618	61454-154-561	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 561KT	
C619	61454-154-561	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 561KT	
C620	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C633	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C634	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C635	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C641	61454-154-222	C-CERAMIC CHIP;1608 B1H 222KT	
C643	A1106-0071	C-TANTALUM,CHIP;CS 16V T 105-M C3216 SCN1C105MR-A	
C649	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C650	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C651	61454-154-561	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 561KT	
C652	61454-154-561	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 561KT	
C656	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C672	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C673	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C680	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
CN601	B6010-1558	CONNECTOR-WAFER;SD-53268-0891 WHT MOLEX	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
CN602	B6010-1557	CONNECTOR-WAFER;SD-53309-4091 WHT MOLEX	
CN603	B6012-0247	CONNECTOR-HOUSING;5-175635-4 BLK AMP	
CN604	B6012-0197	CONNECTOR-HOUSING;SD-52465-1491 WHT	
CTP01	B6012-0230	CONNECTOR-HOUSING;52357-1691 WHT	
IC501	A4004-0197	IC-LOGIC;KA8322 QFP	
IC502	B4008-0916	IC-DRIVE;TPIC1327DF SOP	
IC503	B4008-0870	IC;LB1851M QFP	
IC504	B4004-0198	IC-LOGIC;BA6285FS SOP	
IC505	B4012-0455	IC-LINEAR;CXA1512N SSOP BULK MOTOR SENSE AMP	
IC506	B4008-1128	IC-OP AMP;TA75S01F(TE85L) QFP	
IC601	67199-0330-00	MICOM;CXP80732-161Q VP-H66 QFP SONY	
IC602	B4008-1038	IC;S-8420BF-T1 SOP	
L601	B1160-0010	INDUCTOR-CHIP;100UH-K 73 NLC322522T-101K C3225	
L602	B1160-0010	INDUCTOR-CHIP;100UH-K 73 NLC322522T-101K C3225	
L603	B1160-0011	INDUCTOR,CHIP;10UH-K 73 NLC322522T-100K C3225	
Q601	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q602	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q603	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q604	A4050-0123	TR-GENERAL,CHIP;DTA144EU(T108) 200MW 100MA 250MHZ	
Q605	A4050-0131	TR-GENERAL,CHIP;DTC114EU(T106) 200MW 100M 250MHZ 5	
Q611	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
R503	61079-918-154	R-CHIP;RH C1608 CS 154-J	
R509	61079-918-474	R-CHIP;RH C1608 CS 474-J	
R510	61079-918-474	R-CHIP;RH C1608 CS 474-J	
R511	61079-918-393	R-CHIP;RH C1608 CS 393-J	
R512	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R513	61079-918-684	R-CHIP;RH C1608 CS 684-J	
R514	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R515	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R516	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R518	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R519	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R520	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R522	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R523	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R524	61079-918-224	R-CHIP;RH C1608 CS 224-J	
R525	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R527	61079-918-394	R-CHIP;RH C1608 CS 394-J	
R528	61079-918-334	R-CHIP;RH C1608 CS 334-J	
R529	A1020-0679	R-CHIP;RH 1/16 CS 823-F C1608	
R530	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
R531	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R532	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R533	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R534	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R535	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R536	61079-918-392	R-CHIP;RH C1608 CS 392-J	
R537	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R538	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R539	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R540	61079-918-682	R-CHIP;RH C1608 CS 682-J	
R541	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R542	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R543	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
R544	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
R545	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
R546	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R547	61079-916-333	R-CHIP;RH C2012 CS 333-F	
R548	61079-916-122	R-CHIP;RH C2012 CS 122-F	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
R549	61079-918-331	R-CHIP;RH C1608 CS 331-J	
R550	61079-917-010	R-CHIP;RH C2012 CS 010-J	
R551	61079-917-010	R-CHIP;RH C2012 CS 010-J	
R552	61079-917-010	R-CHIP;RH C2012 CS 010-J	
R553	61079-917-010	R-CHIP;RH C2012 CS 010-J	
R554	61079-918-292	R-CHIP;RH C1608 CS 2R2-J	
R555	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R557	61079-918-105	R-CHIP;RH C1608 CS 105-J	
R559	61079-918-292	R-CHIP;RH C1608 CS 2R2-J	
R560	61079-918-292	R-CHIP;RH C1608 CS 2R2-J	
R561	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R562	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R563	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R564	61079-918-823	R-CHIP;RH C1608 CS 823-J	
R565	A1020-0661	R-CHIP;RH 1/16 CS 563-F C1608	
R566	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R568	61079-918-105	R-CHIP;RH C1608 CS 105-J	
R578	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R579	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R580	61079-918-123	R-CHIP;RH C1608 CS 123-J	
R581	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R582	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R583	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R584	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R585	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
R586	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R587	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R592	61079-918-682	R-CHIP;RH C1608 CS 682-J	
R593	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
R594	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R601	61079-916-334	R-CHIP;RH C2012 CS 334-F	
R602	A1020-0363	R-CHIP;RH 1/10 CS 153-F C2012 MCR/PMC	
R603	61079-916-334	R-CHIP;RH C2012 CS 334-F	
R604	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R605	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
R606	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R607	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R608	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R609	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R610	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R613	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R614	61079-918-331	R-CHIP;RH C1608 CS 331-J	
R616	B1020-0712	R-CHIP;RH 1/16 CS 153-D C1608 RR0816P-153-D	
R617	B1020-0703	R-CHIP;RH 1/16 CS 333-D C1608 RR0816P-333-D	
R618	B1020-0714	R-CHIP;RH 1/16 CS 223-D C1608 RR0816P-223-D	
R619	B1020-0705	R-CHIP;RH 1/16 CS 104-D C1608 RR0816R-104-D	
R620	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R622	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R630	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R631	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R638	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R639	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R640	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
R641	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R642	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R643	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	
R645	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R646	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R647	A1020-0593	R-CHIP;RH 1/16 CS 104-F C1608	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
R648	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R650	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R651	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R652	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R653	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R655	61079-217-101	R-CHIP;RH C3216 CS 101-J	
R656	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
R660	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R661	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R662	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R663	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R664	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R665	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R666	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R667	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R668	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R671	B1020-0714	R-CHIP;RH 1/16 CS 223-D C1608 RR0816P-223-D	
R672	A1020-0453	R-CHIP;RH 1/16 CS 243-J C1608 RMC 1/16 24K-J	
R673	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R674	61079-918-105	R-CHIP;RH C1608 CS 105-J	
R675	61079-918-393	R-CHIP;RH C1608 CS 393-J	
R680	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R681	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R682	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R688	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R691	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R693	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R695	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R697	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RM601	B1018-0042	R-NETWORK;RN 1/16 FV 8P 104-J MNR14-E0-100K-J 3216	
RM605	B1018-0041	R-NETWORK,CHIP;RN 1/16 FV 8P 103-J MNR14-E0-10K-J	
RM606	B1018-0042	R-NETWORK;RN 1/16 FV 8P 104-J MNR14-E0-100K-J 3216	
SW601	B3018-0041	SW-TACT,CHIP;EVQ-QH9-03W 6.2X6.8MM YEL 1KEY	
SW602	B3018-0041	SW-TACT,CHIP;EVQ-QH9-03W 6.2X6.8MM YEL 1KEY	
SW603	B3018-0041	SW-TACT,CHIP;EVQ-QH9-03W 6.2X6.8MM YEL 1KEY	
SW604	B3006-0025	SW-SLIDE;2C3P SH 2.5V SSSS2-S-012	
VR601	B1056-0046	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B15 100KB CERMET	
VR602	B1056-0053	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B55 500KB CERMET	
XT601	64539-021-009	CRYSTAL;32.768KHZ	
XT602	B1280-0101	CRYSTAL;11.71875MHZ CX-49F 50PPM	
		PRE-AMP PARTS	
C101	61454-153-390	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H390JT	
C102	61454-153-330	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H330JT	
C103	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C106	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C107	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C108	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C109	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C110	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C111	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C112	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C113	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C114	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C115	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C116	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C118	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
C119	61454-153-050	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H050CT	
C120	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C121	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
C122	61454-153-181	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H181JT	
C123	61454-153-470	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H470JT	
C124	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C126	61454-153-390	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H390JT	
C127	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C128	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C129	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C130	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C131	61454-153-120	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H120JT	
C132	61454-153-560	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H560JT	
C133	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C134	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C135	61454-154-332	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 332KT	
C136	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C137	61454-153-271	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H271JT	
C138	61454-153-390	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H390JT	
C139	61454-154-272	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 272JT	
C140	61454-153-750	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H750JT	
C141	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C142	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C143	61454-153-390	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H390JT	
C144	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
C145	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C146	61454-153-560	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H560JT	
C147	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
C148	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C149	61454-153-050	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H050CT	
C150	61454-153-180	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H180JT	
C151	61454-153-270	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H270JT	
C152	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
C153	61454-153-330	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H330JT	
C160	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C162	61454-153-390	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H390JT	
C163	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CE101	A1106-0071	C-TANTALUM,CHIP;CS 16V T 105-M C3216 SCN1C105MR-A	
CE102	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CE103	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CE105	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
IC101	B4012-0393	IC-LINEAR;HA118189MPER-MSP QFP	
L101	62429-962-270	INDUCTOR CHIP;NL322522T 27-J	
L102	B1160-0010	INDUCTOR-CHIP;100UH-K 73 NLC322522T-101K C3225	
L103	B1160-0010	INDUCTOR-CHIP;100UH-K 73 NLC322522T-101K C3225	
L104	62429-962-279	INDUCTOR CHIP;NL322522T 2R7-J	
L105	B1160-0019	INDUCTOR,CHIP;330UH-K 73 NLC322522T-331K C3225	
L106	62429-962-102	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 101-J	
L107	62429-962-689	INDUCTOR CHIP;NL322522T 6R8-J	
L108	62429-962-279	INDUCTOR CHIP;NL322522T 2R7-J	
L109	B1160-0037	INDUCTOR,CHIP;330UH-J 73 NL322522T-331J C3225	
L110	62429-962-181	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 181-J	
L111	62429-962-220	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 221-J	
L112	62429-962-471	INDUCTOR-CHIP;NL453232T 471-J	
L113	62429-962-152	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 151-J	
L114	B1160-0030	INDUCTOR,CHIP;10UH-J 73 NL252018T-100J C2520	
L115	62429-962-339	INDUCTOR CHIP;NL322522T 3R3-J	
L116	62429-962-279	INDUCTOR CHIP;NL322522T 2R7-J	
L117	62429-962-100	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 100-J	
L118	B1160-0010	INDUCTOR-CHIP;100UH-K 73 NLC322522T-101K C3225	
L119	62429-962-151	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 150-J	
L121	B1160-0010	INDUCTOR-CHIP;100UH-K 73 NLC322522T-101K C3225	

Loca. No.	Part No.	Description & Specification	Remark
L122	62429-962-220	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 221-J	
Q101	B4056-0044	TR-SWITCHING,CHIP;UMT2 200MW 1MHZ SI/PNP TR	
Q106	B4056-0044	TR-SWITCHING,CHIP;UMT2 200MW 1MHZ SI/PNP TR	
Q107	B4056-0048	TR-SWITCHING,CHIP;UMD3 200MW 1MHZ SI/PNP TR	
Q108	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q109	B4056-0045	TR-SWITCHING,CHIP;UMX2 200MW 1MHZ SI/NPN TR	
Q110	B4056-0045	TR-SWITCHING,CHIP;UMX2 200MW 1MHZ SI/NPN TR	
Q111	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q112	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q114	B4056-0045	TR-SWITCHING,CHIP;UMX2 200MW 1MHZ SI/NPN TR	
Q115	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q116	B4056-0044	TR-SWITCHING,CHIP;UMT2 200MW 1MHZ SI/PNP TR	
Q117	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q119	A4050-0120	TR-GENERAL,CHIP;2SA1037K(T146) 200MW 100MA 140MHZ	
Q120	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q121	B4056-0045	TR-SWITCHING,CHIP;UMX2 200MW 1MHZ SI/NPN TR	
Q122	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q123	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q124	B4056-0045	TR-SWITCHING,CHIP;UMX2 200MW 1MHZ SI/NPN TR	
Q125	B4056-0045	TR-SWITCHING,CHIP;UMX2 200MW 1MHZ SI/NPN TR	
Q126	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q127	B4056-0046	TR-SWITCHING,CHIP;UMZ1 200MW 1MHZ SI/PNP TR	
Q128	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q129	A4050-0120	TR-GENERAL,CHIP;2SA1037K(T146) 200MW 100MA 140MHZ	
Q130	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
R101	A1020-0575	R-CHIP;RH 1/16 CS 6R8-J C1608 RMC 1/16 6.8-J	
R102	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R103	61079-918-271	R-CHIP;RH C1608 CS 271-J	
R104	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
R105	61079-918-683	R-CHIP;RH C1608 CS 683-J	
R109	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R110	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
R111	A1020-0573	R-CHIP;RH 1/16 CS 5R6-J C1608 RMC 1/16 5.6-J	
R112	A1020-0573	R-CHIP;RH 1/16 CS 5R6-J C1608 RMC 1/16 5.6-J	
R113	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
R114	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R115	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R116	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
R117	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R118	61079-918-824	R-CHIP;RH C1608 CS 824-J	
R119	61079-918-221	R-CHIP;RH C1608 CS 221-J	
R120	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R121	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R122	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R123	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R124	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R125	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
R127	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R128	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R129	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R130	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R131	61079-918-122	R-CHIP;RH C1608 CS 122-J	
R132	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R133	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	
R134	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R135	61079-918-271	R-CHIP;RH C1608 CS 271-J	
R136	61079-918-820	R-CHIP;RH C1608 CS 820-J	
R137	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R139	61079-918-392	R-CHIP;RH C1608 CS 392-J	

Loca. No	Part No	Description & Spacification	Remark
R140	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R141	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R142	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R143	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R144	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R145	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R146	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R147	61079-918-271	R-CHIP;RH C1608 CS 271-J	
R148	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
R149	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R150	61079-918-122	R-CHIP;RH C1608 CS 122-J	
R151	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R152	61079-918-392	R-CHIP;RH C1608 CS 392-J	
R153	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R154	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R155	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R156	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
R157	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R158	61079-918-331	R-CHIP;RH C1608 CS 331-J	
R159	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R160	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R162	61079-918-182	R-CHIP;RH C1608 CS 182-J	
R163	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R164	61079-918-683	R-CHIP;RH C1608 CS 683-J	
R165	61079-918-393	R-CHIP;RH C1608 CS 393-J	
R166	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R167	61079-918-181	R-CHIP;RH C1608 CS 181-J	
R168	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R169	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R170	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R171	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
R172	61079-918-151	R-CHIP;RH C1608 CS 151-J	
R173	61079-918-151	R-CHIP;RH C1608 CS 151-J	
R174	61079-918-151	R-CHIP;RH C1608 CS 151-J	
R175	61079-918-271	R-CHIP;RH C1608 CS 271-J	
R176	61079-918-181	R-CHIP;RH C1608 CS 181-J	
R177	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
R178	61079-918-221	R-CHIP;RH C1608 CS 221-J	
R179	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R180	61079-918-681	R-CHIP;RH C1608 CS 681-J	
R181	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R182	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R183	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R184	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R185	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R186	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R187	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R188	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
R189	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
R190	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R191	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R192	61079-918-562	R-CHIP;RH C1608 CS 562-J	
R193	61079-918-823	R-CHIP;RH C1608 CS 823-J	
R194	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R195	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R196	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R197	61079-918-122	R-CHIP;RH C1608 CS 122-J	
R198	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R199	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
R907	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
RP01	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RP02	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RP05	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RP06	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
		VIDEO PARTS	
C201	61454-153-121	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H121JT	
C202	61454-153-470	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H470JT	
C203	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
C204	61454-153-221	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H221JT	
C205	61454-153-181	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H181JT	
C206	61454-153-151	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H151JT	
C208	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
C209	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
C210	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C212	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C213	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C214	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C215	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
C216	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C217	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C218	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C219	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C220	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C221	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C222	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C223	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C224	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C225	A1100-0776	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 224-Z C1608 C1608Y5	
C226	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C227	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C228	61454-153-120	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H120JT	
C229	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C230	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C232	61454-153-121	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H121JT	
C233	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C234	61454-157-473	C-CERAMIC CHIP;C1608 JF1C 473ZT	
C235	A1100-0676	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 474-Z C2012 2012 JF	
C236	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C237	61454-153-390	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H390JT	
C238	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C239	A1100-0869	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 682-K C2012 CL21B68	
C240	A1100-0776	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 224-Z C1608 C1608Y5	
C241	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C242	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C244	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C245	61454-153-100	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H100DT	
C246	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C260	61454-153-270	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H270JT	
C261	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C264	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C265	61454-153-150	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H150JT	
C266	A1100-0676	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 474-Z C2012 2012 JF	
C267	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
C268	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C269	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C300	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C301	61454-153-271	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H271JT	
C302	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
C303	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C304	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C305	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C306	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C307	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C308	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C310	61454-153-180	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H180JT	
C311	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C350	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C351	61454-153-390	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H390JT	
C352	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C353	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C354	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C355	61454-153-470	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H470JT	
C356	61454-153-560	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H560JT	
C357	61454-153-391	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1H 391KT	
C358	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C359	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C360	61454-153-111	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H111JT	
C361	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C400	61454-153-100	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H100DT	
C401	61454-153-120	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H120JT	
C405	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C450	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
C451	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C452	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C453	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C454	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C455	61454-153-180	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H180JT	
C456	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C457	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C458	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C459	61454-153-820	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H820JT	
C460	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C461	61454-153-680	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H680JT	
C462	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C463	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C464	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C465	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C466	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C467	61454-153-050	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H050CT	
C468	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
C469	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE200	A1106-0071	C-TANTALUM,CHIP;CS 16V T 105-M C3216 SCN1C105MR-A	
CE201	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE202	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE203	A1106-0149	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 475-M C3216	
CE204	A1106-0149	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 475-M C3216	
CE205	A1106-0149	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 475-M C3216	
CE206	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE207	A1106-0149	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 475-M C3216	
CE208	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CE209	A1106-0107	C-TANTALUM,CHIP;CS 35V T 224-M C3216 SCS1V 224MR-A	
CE210	A1106-0148	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 335-M C3216 SCS1A335MR-A	
CE211	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CE212	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE300	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE301	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE302	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
CE303	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE304	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE305	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE306	61454-242-221	C-ELEC.CHIP;ECE-V0GA221P	
CE307	61454-242-221	C-ELEC.CHIP;ECE-V0GA221P	
CE308	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE309	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE310	A1106-0127	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 107-M C7343	
CE311	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE315	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CE350	A1106-0051	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 225-M C3216 SCS0J225MR	
CE351	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE400	A1106-0127	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 107-M C7343	
CE450	A1106-0148	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 335-M C3216 SCS1A335MR-A	
CE451	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CE453	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CN300	B6013-0044	CONNECTOR-FPC;52085-1180 BRN REEL	
CN301	B6012-0062	CONNECTOR-HOUSING;5-175631-0 WHT	
CN303	B6013-0046	CONNECTOR-FPC;52085-0480 BRN REEL	
CN304	B6010-0728	CONNECTOR-WAFER;CGP4705-0101 GRY CHIP	
CTP02	B6012-0230	CONNECTOR-HOUSING;52357-1691 WHT	
D300	A4114-0011	DIODE-ARRAY,CHIP;DAN202U(T106) 80V 100MA 4.0NS 80V	
D301	A4114-0011	DIODE-ARRAY,CHIP;DAN202U(T106) 80V 100MA 4.0NS 80V	
D350	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
D400	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
D401	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
FL201	B1242-0024	FILTER-LC,CHIP;DELAY 250NS 629ENK-1084 T 5.1X5.2	
FL202	B1242-0023	FILTER-LC,CHIP;LPF 5.6MHZ 629LLN-1064 T 5.1X5.2	
FL203	64529-632-106	FILTER CHIP;A353BCH-K5058ESAR	
FL450	A1242-0021	FILTER-LC,CHIP;BPF 4.43MHZ H488BA1-K7022=P3 T 4.8X	
IC200	B4012-0394	IC-LINEAR;HA118192A QFP	
IC300	B4008-1215	IC;MM1024AF SOP 16P TAPE	
IC301	62119-701-126	IC-FP;NJM 2235M(TE1)	
IC302	B4012-0198	IC-LINEAR;NJM2249M SOP(TE1)	
IC303	62119-701-126	IC-FP;NJM 2235M(TE1)	
IC304	62119-701-126	IC-FP;NJM 2235M(TE1)	
IC350	B4008-1124	IC;M52358VP SOP	
IC400	B4008-1208	IC;BU6145FS QFP BULK	
IC402	B4008-1077	IC;NJM2406F SOP TAPE(TE1)	
IC450	B4014-0050	IC-CCD;CXL1506N VSOP	
IC451	B4008-1218	IC;MSM7403MS-K SOP 8P TAPE	
L202	62429-962-121	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 121-J	
L203	62429-962-680	INDUCTOR CHIP;NL322522T 68-J	
L205	B1160-0012	INDUCTOR-CHIP;47UH-K 73 NLC322522T-470K C3225	
L206	62429-962-181	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 181-J	
L207	B1160-0029	INDUCTOR,CHIP;8.2UH-J 73 NL252018T-8R2J C2520	
L208	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
L210	62429-962-180	INDUCTOR CHIP;NL322522T 18-J	
L215	62429-962-100	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 100-J	
L216	B1160-0038	INDUCTOR,CHIP;470UH-J 73 NL322522T-471J C3225	
L217	B1160-0037	INDUCTOR,CHIP;330UH-J 73 NL322522T-331J C3225	
L300	B1160-0012	INDUCTOR-CHIP;47UH-K 73 NLC322522T-470K C3225	
L301	B1160-0010	INDUCTOR-CHIP;100UH-K 73 NLC322522T-101K C3225	
L315	B1160-0010	INDUCTOR-CHIP;100UH-K 73 NLC322522T-101K C3225	
L350	B1160-0010	INDUCTOR-CHIP;100UH-K 73 NLC322522T-101K C3225	
L400	B1160-0033	INDUCTOR,CHIP;56UH-J 73 NL252018T-560J C2520	
L401	B1160-0012	INDUCTOR-CHIP;47UH-K 73 NLC322522T-470K C3225	
L450	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
L451	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
L452	62429-962-680	INDUCTOR CHIP;NL322522T 68-J	
Q200	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q201	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q202	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q203	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q204	A4050-0122	TR-GENERAL,CHIP;2SA1576(T106) 200MW 100MA 140MHZ 5	
Q205	B4056-0044	TR-SWITCHING,CHIP;UMT2 200MW 1MHZ SI/PNP TR	
Q206	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q207	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q208	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q209	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q211	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q212	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q213	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q214	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q215	B4056-0048	TR-SWITCHING,CHIP;UMD3 200MW 1MHZ SI/PNP TR	
Q216	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q217	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q218	B4056-0044	TR-SWITCHING,CHIP;UMT2 200MW 1MHZ SI/PNP TR	
Q219	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q220	B4056-0045	TR-SWITCHING,CHIP;UMX2 200MW 1MHZ SI/NPN TR	
Q221	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q222	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q230	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q231	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q232	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q300	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q301	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q302	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q304	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q306	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q307	A4050-0122	TR-GENERAL,CHIP;2SA1576(T106) 200MW 100MA 140MHZ 5	
Q308	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q310	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q350	A4050-0123	TR-GENERAL,CHIP;DTA144EU(T108) 200MW 100MA 250MHZ	
Q352	B4056-0045	TR-SWITCHING,CHIP;UMX2 200MW 1MHZ SI/NPN TR	
Q353	A4050-0123	TR-GENERAL,CHIP;DTA144EU(T108) 200MW 100MA 250MHZ	
Q354	A4050-0123	TR-GENERAL,CHIP;DTA144EU(T108) 200MW 100MA 250MHZ	
Q355	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q356	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
Q402	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q403	A4050-0122	TR-GENERAL,CHIP;2SA1576(T106) 200MW 100MA 140MHZ 5	
Q404	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q410	A4050-0123	TR-GENERAL,CHIP;DTA144EU(T108) 200MW 100MA 250MHZ	
Q450	B4056-0044	TR-SWITCHING,CHIP;UMT2 200MW 1MHZ SI/PNP TR	
Q451	B4056-0046	TR-SWITCHING,CHIP;UMZ1 200MW 1MHZ SI/PNP TR	
Q452	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q453	62129-301-115	TRANSISTOR.CHIP;2SB 1119(REEL)T-TC	
Q454	B4050-0145	TR-GENERAL,CHIP;UMH6HR 200MW 1A 1MHZ 50V SI/NPN TR	
R126	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R161	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
R201	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R202	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R203	61079-918-392	R-CHIP;RH C1608 CS 392-J	
R206	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R211	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R213	61079-918-122	R-CHIP;RH C1608 CS 122-J	
R216	61079-918-123	R-CHIP;RH C1608 CS 123-J	
R217	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
R218	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R219	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R220	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R221	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R222	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R223	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R224	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R226	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R228	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R229	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R230	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R231	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R232	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R233	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
R234	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R235	61079-918-681	R-CHIP;RH C1608 CS 681-J	
R237	61079-918-750	R-CHIP;RH C1608 CS 750-J	
R238	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R239	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R240	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R242	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	
R243	61079-918-182	R-CHIP;RH C1608 CS 182-J	
R244	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	
R247	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R248	61079-918-182	R-CHIP;RH C1608 CS 182-J	
R249	61079-918-683	R-CHIP;RH C1608 CS 683-J	
R251	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R252	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R253	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R254	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R255	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R256	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R257	61079-918-394	R-CHIP;RH C1608 CS 394-J	
R258	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R259	61079-918-682	R-CHIP;RH C1608 CS 682-J	
R260	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R261	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R262	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R263	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R264	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R265	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R266	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
R277	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R278	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R279	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R280	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R281	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R282	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R283	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R284	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
R285	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R286	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R287	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R288	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R290	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R291	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R292	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
R294	61079-918-682	R-CHIP;RH C1608 CS 682-J	
R296	61079-918-683	R-CHIP;RH C1608 CS 683-J	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
R297	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R298	61079-918-562	R-CHIP;RH C1608 CS 562-J	
R299	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R300	61079-918-224	R-CHIP;RH C1608 CS 224-J	
R301	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R303	61079-918-750	R-CHIP;RH C1608 CS 750-J	
R304	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R305	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R306	61079-918-331	R-CHIP;RH C1608 CS 331-J	
R309	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R311	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R312	61079-918-822	R-CHIP;RH C1608 CS 822-J	
R313	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R314	A1020-0430	R-CHIP;RH 1/16 CS 203-J C1608 RMC 1/16 20K-J	
R315	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R316	61079-918-750	R-CHIP;RH C1608 CS 750-J	
R317	61079-918-750	R-CHIP;RH C1608 CS 750-J	
R318	61079-918-271	R-CHIP;RH C1608 CS 271-J	
R319	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R320	61079-918-331	R-CHIP;RH C1608 CS 331-J	
R321	61079-918-105	R-CHIP;RH C1608 CS 105-J	
R325	61079-918-105	R-CHIP;RH C1608 CS 105-J	
R330	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R331	61079-918-122	R-CHIP;RH C1608 CS 122-J	
R334	61079-918-105	R-CHIP;RH C1608 CS 105-J	
R338	61079-918-151	R-CHIP;RH C1608 CS 151-J	
R350	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R351	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R352	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R353	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R354	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R355	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R356	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R357	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R358	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
R359	61079-918-330	R-CHIP;RH C1608 CS 330-J	
R360	61079-918-121	R-CHIP;RH C1608 CS 121-J	
R361	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R362	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R363	61079-918-182	R-CHIP;RH C1608 CS 182-J	
R364	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R365	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R366	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R367	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
R368	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R369	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R370	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R371	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R372	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R400	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R401	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R402	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R404	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R405	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R406	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R407	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R408	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R409	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R410	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
R411	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R414	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R415	61079-918-681	R-CHIP;RH C1608 CS 681-J	
R417	61079-918-562	R-CHIP;RH C1608 CS 562-J	
R418	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R419	61079-918-562	R-CHIP;RH C1608 CS 562-J	
R420	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R421	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R423	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R424	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R425	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R426	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R430	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R443	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R450	61079-918-121	R-CHIP;RH C1608 CS 121-J	
R451	61079-918-823	R-CHIP;RH C1608 CS 823-J	
R452	61079-918-681	R-CHIP;RH C1608 CS 681-J	
R454	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R456	61079-918-122	R-CHIP;RH C1608 CS 122-J	
R457	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R458	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R459	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R460	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	
R461	61079-918-393	R-CHIP;RH C1608 CS 393-J	
R462	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R463	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
R464	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R465	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R466	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R467	61079-918-272	R-CHIP;RH C1608 CS 272-J	
R468	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
R474	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R475	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	
R476	61079-918-681	R-CHIP;RH C1608 CS 681-J	
R477	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
R478	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R480	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R481	61079-918-221	R-CHIP;RH C1608 CS 221-J	
VR202	B1056-0045	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B14 10KB CERMET	
VR203	B1056-0045	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B14 10KB CERMET	
VR204	B1056-0045	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B14 10KB CERMET	
VR451	B1056-0052	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B52 500B CERMET	
X201	B1280-0146	CRYSTAL;4.433619MHZ CX-49F 30PPM CHIP	
163	**69063-214-799**	**ASSY AUDIO BOARD;VP-H66 PAL**	
C701	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C703	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
C705	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C706	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C707	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C708	61454-154-222	C-CERAMIC CHIP;1608 B1H 222KT	
C709	61454-154-152	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 152KT	
C713	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C714	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C715	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C716	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C717	61454-154-471	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1H 471KT	
C719	61454-154-332	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 332KT	
C720	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C721	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
C722	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C723	61454-155-153	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 153T-K	
C726	61454-155-153	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 153T-K	
C727	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C728	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C729	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C731	61454-154-332	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 332KT	
C732	61454-154-471	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1H 471KT	
C733	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C734	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C735	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C736	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C740	61454-154-152	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 152KT	
C741	61454-154-222	C-CERAMIC CHIP;1608 B1H 222KT	
C742	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C743	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C744	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C746	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C748	61454-155-223	C-CERAMIC CHIP;C1608 JB1C 223KT	
C750	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
C751	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C753	61454-153-221	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H221JT	
C754	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C755	61454-153-221	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H221JT	
C756	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C758	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C759	A1100-0833	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 16V T 224-K C3216 C3216X7	
C760	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C762	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C763	61454-154-682	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 682KT	
C764	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CE765	A1106-0150	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 226-M C3528 SCS0J226MR-B	
CE766	A1106-0150	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 226-M C3528 SCS0J226MR-B	
CN701	B6010-1250	CONNECTOR-WAFER;53398-0690 WHT MOLEX	
CN703	B6010-0083	CONNECTOR-WAFER;5-175635-0 WHT	
CT702	A1106-0025	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 105-M C3216 SCS1D105MR-A	
CT704	A1106-0025	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 105-M C3216 SCS1D105MR-A	
CT710	A1106-0156	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 336-M C6032 SCS0J336MR-C	
CT711	A1106-0020	C-TANTALUM,CHIP;CS 16V T 225-M C3216 SCS1C225MR-A	
CT712	A1106-0149	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 475-M C3216	
CT718	A1106-0020	C-TANTALUM,CHIP;CS 16V T 225-M C3216 SCS1C225MR-A	
CT724	A1106-0149	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 475-M C3216	
CT725	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CT730	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CT737	A1106-0149	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 475-M C3216	
CT738	A1106-0020	C-TANTALUM,CHIP;CS 16V T 225-M C3216 SCS1C225MR-A	
CT739	A1106-0156	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 336-M C6032 SCS0J336MR-C	
CT745	A1106-0025	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 105-M C3216 SCS1D105MR-A	
CT747	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CT749	A1106-0020	C-TANTALUM,CHIP;CS 16V T 225-M C3216 SCS1C225MR-A	
CT752	A1106-0035	C-TANTALUM,CHIP;CS 35V T 474-M C3216 SCS1V474MR-A(	
CT757	A1106-0035	C-TANTALUM,CHIP;CS 35V T 474-M C3216 SCS1V474MR-A(	
CT767	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
FL701	64529-632-116	FILTER-CHIP;TH356BTK-K5069YED=P1	
FL702	64529-632-115	FILTER-CHIP;TH356BTK-K5068YED=P1	
IC701	B4008-1006	IC;HA118276BF SOP	
IC702	62119-701-131	IC-FP;BU4053BCF SOP REEL	
L701	B1160-0011	INDUCTOR,CHIP;10UH-K 73 NLC322522T-100K C3225	
L702	B1160-0066	INDUCTOR,CHIP;8R2UH-K T NLC453232T-8R2K C4532 T	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
Q701	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q702	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q703	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
Q704	A4050-0123	TR-GENERAL,CHIP;DTA144EU(T108) 200MW 100MA 250MHZ	
Q705	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q706	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
R701	61079-918-154	R-CHIP;RH C1608 CS 154-J	
R702	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R703	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R704	61079-918-563	R-CHIP;RH C1608 CS 563-J	
R705	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R706	61079-918-182	R-CHIP;RH C1608 CS 182-J	
R707	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R708	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R709	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R710	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R711	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R712	61079-918-182	R-CHIP;RH C1608 CS 182-J	
R713	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R714	A1020-0430	R-CHIP;RH 1/16 CS 203-J C1608 RMC 1/16 20K-J	
R715	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R716	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R717	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R718	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R719	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R720	61079-918-123	R-CHIP;RH C1608 CS 123-J	
R721	61079-918-681	R-CHIP;RH C1608 CS 681-J	
R722	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	
R724	61079-918-681	R-CHIP;RH C1608 CS 681-J	
R725	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R726	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R727	61079-918-271	R-CHIP;RH C1608 CS 271-J	
R728	61079-918-681	R-CHIP;RH C1608 CS 681-J	
R729	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R730	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
R731	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R732	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
R733	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
R734	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
R735	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R740	61079-918-680	R-CHIP;RH C1608 CS 680-J	
R742	61079-918-680	R-CHIP;RH C1608 CS 680-J	
R744	61079-918-154	R-CHIP;RH C1608 CS 154-J	
R745	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
R746	61079-918-242	R-CHIP;RH C1608 CS 242-J	
R747	B1020-0713	R-CHIP;RH 1/16 CS 123-D C1608 RR0816P-123-D	
R750	61079-918-154	R-CHIP;RH C1608 CS 154-J	
VR701	B1056-0048	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B24 20KB CERMET	
VR702	B1056-0045	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B14 10KB CERMET	
VR703	B1056-0051	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B54 50KB CERMET	
VR704	B1056-0051	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B54 50KB CERMET	
116	**69063-214-599**	**ASSY MIC BOARD**	
C802	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C803	61454-157-473	C-CERAMIC CHIP;C1608 JF1C 473ZT	
C804	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
C805	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C810	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C811	61454-157-473	C-CERAMIC CHIP;C1608 JF1C 473ZT	
C812	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
C813	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C820	61454-157-473	C-CERAMIC CHIP;C1608 JF1C 473ZT	
C821	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C822	61454-155-153	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 153T-K	
C823	61454-157-333	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1C 333T-K	
C824	61454-157-333	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1C 333T-K	
C830	61454-157-473	C-CERAMIC CHIP;C1608 JF1C 473ZT	
C831	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C832	61454-155-153	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 153T-K	
C833	61454-157-333	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1C 333T-K	
C834	61454-157-333	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1C 333T-K	
CN801	B6010-1250	CONNECTOR-WAFER;53398-0890 WHT MOLEX	
CN802	B6010-1249	CONNECTOR-WAFER;53398-0490 WHT MOLEX	
CN803	B6010-1249	CONNECTOR-WAFER;53398-0490 WHT MOLEX	
CT819	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CT841	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
IC801	62119-701-129	IC-FP;LA7470M(TE-L)	
LD801	62309-110-340	LED;GL-3HD7/GL3HD8	
Q801	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
Q805	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
R801	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R802	61079-918-154	R-CHIP;RH C1608 CS 154-J	
R803	61079-918-154	R-CHIP;RH C1608 CS 154-J	
R804	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R805	61079-918-822	R-CHIP;RH C1608 CS 822-J	
R814	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R815	61079-918-154	R-CHIP;RH C1608 CS 154-J	
R816	61079-918-154	R-CHIP;RH C1608 CS 154-J	
R817	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R818	61079-918-822	R-CHIP;RH C1608 CS 822-J	
R827	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R828	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R829	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R830	61079-918-563	R-CHIP;RH C1608 CS 563-J	
R831	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R837	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
R838	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R839	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
R840	61079-918-563	R-CHIP;RH C1608 CS 563-J	
R841	61079-918-183	R-CHIP;RH C1608 CS 183-J	
R847	61079-918-470	R-CHIP;RH C1608 CS 470-J	
R848	61079-918-561	R-CHIP;RH C1608 CS 561-J	
R849	61079-918-151	R-CHIP;RH C1608 CS 151-J	
R850	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R851	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R853	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R854	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R855	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R856	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
R860	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R861	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
R862	61079-918-222	R-CHIP;RH C1608 CS 222-J	
R863	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
RM801	B1294-0026	MODULE-REMOCON;GP1U901X 38KHZ 940 MESH	
130	**69063-214-699**	**ASSY LIGHT BOARD**	
CN966	66439-0086-00	CONNECTOR WIRE(ASSY);1571#28 1203-5903 3P 100MM	
131	**69063-214-697**	**ASSY FUNCTION CAM BOARD**	
B971	B1248-0008	FILTER-EMI,CHIP;HF70ACB201209T 100HM 25% T 50V 201	
B972	B1248-0008	FILTER-EMI,CHIP;HF70ACB201209T 100HM 25% T 50V 201	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
B973	B1248-0008	FILTER-EMI,CHIP;HF70ACB201209T 10OHM 25% T 50V 201	
C944	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C945	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C946	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C947	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
C971	61454-154-561	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 561KT	
C973	61454-154-561	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 561KT	
C974	61454-154-561	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 561KT	
CN962	B6010-1555	CONNECTOR-WAFER;4-175635-0 BLK AMP	
CN963	B6012-0249	CONNECTOR-HOUSING;SD-52365-0891 WHT MOLEX	
CN965	B6010-1708	CONNECTOR-WAFER;CGP4703-0101 YEL SMK 3PIN	
J903	63344-010-340	JACK EARPHONE;HSJ1715-01-110(STEREO)	
L944	62429-962-124	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 1R0-K	
L945	62429-962-124	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 1R0-K	
L946	62429-962-124	INDUCTOR-CHIP;NL322522T 1R0-K	
Q971	62129-101-173	TRANSISTOR.CHIP;KSR 1104(REEL)	
R974	B1020-0712	R-CHIP;RH 1/16 CS 153-D C1608 RR0816P-153-D	
R975	B1020-0705	R-CHIP;RH 1/16 CS 104-D C1608 RR0816R-104-D	
R976	B1020-0714	R-CHIP;RH 1/16 CS 223-D C1608 RR0816P-223-D	
R977	B1020-0703	R-CHIP;RH 1/16 CS 333-D C1608 RR0816P-333-D	
R978	B1020-0843	R-CHIP;RH 1/16 CS 563-D C1608 RR0816R-563-D	
R979	B1020-0844	R-CHIP;RH 1/16 CS 124-D C1608 RR0816R-124-D	
R980	B1020-0845	R-CHIP;RH 1/16 CS 334-D C1608 RR0816R-334-D	
S974	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
S975	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
S976	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
S977	B3018-0041	SW-TACT,CHIP;EVQ-QH9-03W 6.2X6.8MM YEL 1KEY	
S978	B3018-0041	SW-TACT,CHIP;EVQ-QH9-03W 6.2X6.8MM YEL 1KEY	
S979	B3018-0041	SW-TACT,CHIP;EVQ-QH9-03W 6.2X6.8MM YEL 1KEY	
132	**69063-214-698**	**ASSY FUNCTION ROTARY BOARD**	
CN964	B6010-1558	CONNECTOR-WAFER;SD-53268-0891 WHT MOLEX	
Q961	A4050-0121	TR-GENERAL,CHIP;2SC4081(T106) 200MW 100MA 180MHZ 5	
R981	B1020-0712	R-CHIP;RH 1/16 CS 153-D C1608 RR0816P-153-D	
R982	B1020-0714	R-CHIP;RH 1/16 CS 223-D C1608 RR0816P-223-D	
R983	B1020-0703	R-CHIP;RH 1/16 CS 333-D C1608 RR0816P-333-D	
R984	B1020-0843	R-CHIP;RH 1/16 CS 563-D C1608 RR0816R-563-D	
R985	B1020-0844	R-CHIP;RH 1/16 CS 124-D C1608 RR0816R-124-D	
R986	B1020-0845	R-CHIP;RH 1/16 CS 334-D C1608 RR0816R-334-D	
R987	B1020-0705	R-CHIP;RH 1/16 CS 104-D C1608 RR0816R-104-D	
S981	B3012-0009	SW-ROTARY;1C9P 4.6MM NSH SRBC09 16V0.1A 50GF	
136	**69063-214-696**	**ASSY FUNCTION VCR BOARD**	
CN961	B6012-0249	CONNECTOR-HOUSING;SD-52365-0891 WHT MOLEX	
R961	B1020-0712	R-CHIP;RH 1/16 CS 153-D C1608 RR0816P-153-D	
R962	B1020-0705	R-CHIP;RH 1/16 CS 104-D C1608 RR0816R-104-D	
R963	B1020-0714	R-CHIP;RH 1/16 CS 223-D C1608 RR0816P-223-D	
R964	B1020-0703	R-CHIP;RH 1/16 CS 333-D C1608 RR0816P-333-D	
R965	B1020-0843	R-CHIP;RH 1/16 CS 563-D C1608 RR0816R-563-D	
R966	B1020-0844	R-CHIP;RH 1/16 CS 124-D C1608 RR0816R-124-D	
R967	B1020-0712	R-CHIP;RH 1/16 CS 153-D C1608 RR0816P-153-D	
R968	B1020-0705	R-CHIP;RH 1/16 CS 104-D C1608 RR0816R-104-D	
R969	B1020-0714	R-CHIP;RH 1/16 CS 223-D C1608 RR0816P-223-D	
R970	B1020-0703	R-CHIP;RH 1/16 CS 333-D C1608 RR0816P-333-D	
R971	B1020-0843	R-CHIP;RH 1/16 CS 563-D C1608 RR0816R-563-D	
R972	B1020-0844	R-CHIP;RH 1/16 CS 124-D C1608 RR0816R-124-D	
R973	B1020-0845	R-CHIP;RH 1/16 CS 334-D C1608 RR0816R-334-D	
S961	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
S962	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
S963	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
S964	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
S965	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
S970	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
S971	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
S972	B3018-0025	SW-TACT,CHIP;SKQGAF 6.4X5.2MM WHT 1KEY	
S973	B3006-0083	SW-SLIDE,CHIP;6C4P SH 5V HSW0882-510021 T	
115	69063-214-692	ASSY MANUAL FOCUS BOARD	
PI01	B4161-0025	PHOTO-INTERRUPTER;ON1004 CA	
PI02	B4161-0025	PHOTO-INTERRUPTER;ON1004 CA	
208	*EE-H66/SEG	ASSY CVF	
188	69063-214-725	ASSY PROCESS BOARD	
CL01	A1106-0017	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 226-M C6032 SCS1A226MR	
CL02	61454-153-270	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H270JT	
CL03	61454-154-681	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 681KT	
CL04	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL05	61454-153-560	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H560JT	
CL06	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL07	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL08	61454-153-820	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H820JT	
CL09	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CL10	61454-157-473	C-CERAMIC CHIP;C1608 JF1C 473ZT	
CL12	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL13	A1106-0090	C-TANTALUM,CHIP;CS 25V T 474-M C3216 SCN1E474MR-A	
CL14	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CL15	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CL16	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CL18	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL19	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL20	A1106-0117	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 226-M C3216 SCS1D226MR-D	
CL21	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CL22	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL23	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL24	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL25	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL26	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL27	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL28	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL29	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CL30	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL31	A1106-0127	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 107-M C7343	
CL32	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CL33	61454-154-682	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 682KT	
CL34	A1106-0020	C-TANTALUM,CHIP;CS 16V T 225-M C3216 SCS1C225MR-A	
CL35	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CL36	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CL37	61454-153-270	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H270JT	
CL38	61454-153-560	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H560JT	
CL40	61454-154-222	C-CERAMIC CHIP;1608 B1H 222KT	
CL50	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CL51	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CL52	61454-153-470	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H470JT	
CL53	A1106-0117	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 226-M C3216 SCS1D226MR-D	
CL54	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CL55	A1106-0219	C-TANTALUM,CHIP;CS 16V T 106-M C6032 SCN1C106MR-C(	
CL56	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CL57	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CL60	A1106-0028	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 475-M C3528 SCS1D475MR-B	
CNL01	B6010-0871	CONNECTOR-WAFER;53398-0590 WHT	
CNL02	B6010-1487	CONNECTOR-HOUSING;IL-WXA-14S-VF-E1000 WHT	
DL01	62169-901-077	DIODE,CHIP;MA110-(TX)	

Loca. No.	Part No.	Description & Specification	Remark
DL02	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
DL50	A4114-0009	DIODE-ARRAY,CHIP;DAN202K 80V 100MA 4NS CA2-3 T	
DL51	62169-106-011	DIODE-ZENER.CHIP;RD-12M T1B	
FL06	A1134-0020	COIL-TRAP;4.43MHZ 56PF 303AN-K5031NK=P3 Q80 T	
ICL01	B4012-0280	IC-LINEAR;CXA1785R-T4 VQFP	
ICL02	B4004-0340	IC-LOGIC;TC7W04FU-TE12L SOP TAPE 8P	
ICL50	B4012-0253	IC-LINEAR;NJM2360M SOP TE3	
LL01	B1160-0043	INDUCTOR,CHIP;33UH-K 73 NLC322522T-330K C3225	
LL02	B1160-0049	INDUCTOR,CHIP;47UH-J 73 NL252018T-470J C2520	
LL03	B1160-0043	INDUCTOR,CHIP;33UH-K 73 NLC322522T-330K C3225	
LL06	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LL50	B1160-0043	INDUCTOR,CHIP;33UH-K 73 NLC322522T-330K C3225	
LL51	B1160-0008	INDUCTOR,CHIP;220UH-K 73 NLC322522T-221K C3225	
LL52	B1160-0043	INDUCTOR,CHIP;33UH-K 73 NLC322522T-330K C3225	
LL53	B1160-0043	INDUCTOR,CHIP;33UH-K 73 NLC322522T-330K C3225	
QL01	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QL02	A4050-0104	TR-GENERAL,CHIP;2SA1179 200MW 150MA 180MHZ 55V SI	
QL03	A4050-0104	TR-GENERAL,CHIP;2SA1179 200MW 150MA 180MHZ 55V SI	
RL02	A1020-0585	R-CHIP;RH 1/16 CS 106-J C1608	
RL03	61079-918-623	R-CHIP;RH C1608 CS 623-J	
RL04	61079-918-563	R-CHIP;RH C1608 CS 563-J	
RL05	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
RL06	61079-918-105	R-CHIP;RH C1608 CS 105-J	
RL07	61079-918-562	R-CHIP;RH C1608 CS 562-J	
RL08	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
RL09	61079-918-681	R-CHIP;RH C1608 CS 681-J	
RL12	61079-918-562	R-CHIP;RH C1608 CS 562-J	
RL13	61079-918-822	R-CHIP;RH C1608 CS 822-J	
RL14	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RL15	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RL16	61079-918-623	R-CHIP;RH C1608 CS 623-J	
RL17	A1020-0446	R-CHIP;RH 1/16 CS 363-J C1608 RMC 1/16 36K-J	
RL18	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RL21	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
RL22	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
RL23	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RL24	61079-918-393	R-CHIP;RH C1608 CS 393-J	
RL25	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RL27	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RL28	61079-918-563	R-CHIP;RH C1608 CS 563-J	
RL29	61079-918-563	R-CHIP;RH C1608 CS 563-J	
RL30	61079-918-271	R-CHIP;RH C1608 CS 271-J	
RL31	A1020-0611	R-CHIP;RH 1/16 CS 183-F C1608	
RL32	61079-918-564	R-CHIP;RH C1608 CS 564-J	
RL33	61079-918-563	R-CHIP;RH C1608 CS 563-J	
RL34	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RL35	61079-918-824	R-CHIP;RH C1608 CS 824-J	
RL36	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RL37	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RL39	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RL40	61079-918-752	R-CHIP;RH C1608 CS 752-J	
RL41	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RL42	61079-918-433	R-CHIP;RH C1608 CS 433-J	
RL43	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RL45	61079-918-562	R-CHIP;RH C1608 CS 562-J	
RL46	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RL50	61079-918-432	R-CHIP;RH C1608 CS 432-J	
RL51	61079-918-292	R-CHIP;RH C1608 CS 2R2-J	
RL52	61079-918-181	R-CHIP;RH C1608 CS 181-J	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
RL53	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RL54	A1020-0357	R-CHIP;RH 1/10 CS 271-F C2012 MCR/RMC	
RL60	61079-917-331	R-CHIP;RH C2012 CS 331-J	
VRL02	B1056-0048	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B24 20KB CERMET	
VRL04	B1056-0048	VR-SEMI CHIP;EVM1SSX50B24 20KB CERMET	
VRL06	B1056-0011	VR-SEMI CHIP;EVM1XSX50B24 20KB CARBON	
VRL50	61249-924-001	VR-SEMI CHIP;EVM-1XSX50B13	
XL01	B1280-0146	CRYSTAL;4.433619MHZ CX-49F 30PPM CHIP	
189	**69063-214-726**	**ASSY DRIVE BOARD**	
CF01	A1106-0148	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 335-M C3216 SCS1A335MR-A	
CF02	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
CF03	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
CF04	61454-154-332	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 332KT	
CF05	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CF06	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CF07	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CF08	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CF09	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CF10	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CF11	A1106-0117	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 226-M C3216 SCS1D226MR-D	
CF12	A1106-0127	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 107-M C7343	
CF13	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CF14	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CNF01	B6010-1485	CONNECTOR-WAFER;IL-WXA-14P-HF-E1000 WHT	
CNF02	B6010-1087	CONNECTOR-WAFER;53264-1092 WHT MOLEX	
CNF03	B6010-1089	CONNECTOR-FPC;52559-1690 WHT MOLEX	
DF01	62169-901-075	DIODE,CHIP;1T33(A)-T8(REEL)	
ICF01	B4004-0407	IC-LOGIC;CXD2403AR QFP BULK 48P	
LF01	B1160-0042	INDUCTOR,CHIP;6R8UH-J 73 NL252018T-6R8J C2520	
RF01	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RF02	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RF03	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
RF04	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RF06	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RF07	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RF08	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RF09	A1020-0446	R-CHIP;RH 1/16 CS 363-J C1608 RMC 1/16 36K-J	
RF10	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RF15	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
191	**69063-213-568**	**ASSY BACK LIGHT BOARD;SANYO B/L**	
CN901	B6010-1088	CONNECTOR-HOUSING;52357-1091 WHT MOLEX	
FL901	B4158-0033	LAMP;3AE4T4KL0502Y 5V 0.3W WHT	
L901	67189-0050-00	CONVERTER-COIL;CD-T-D013-023SS	
Q901	B4054-0053	FET;2SK1474-Z 20W 8A 100V MOS/N-CHANNEL T TL	
161	**69063-214-899**	**ASSY CAM MAIN BOARD;VP-H68 PAL**	
		A/F PARTS	
CA01	61619-908-011	C-ELEC.CHIP;UWX1C100 MCR2GB P13 10U/16V	
CA02	61454-153-470	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H470JT	
CA03	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
CA04	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA09	61454-154-332	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 332KT	
CA10	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA16	61454-154-332	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 332KT	
CA17	A1100-0848	C-CERAMIC,CHIP;CC 73 X7S 16V T 683-K C1608	
CA18	61454-157-333	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1C 333T-K	
CA19	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA20	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
CA21	A1100-0675	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 225-Z C2012	
CA22	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
CA24	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CA30	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA31	61454-243-221	C-ELEC.CHIP;ECE-V0JA220R	
CA32	A1106-0150	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 226-M C3528 SCS0J226MR-B	
CA33	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA35	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA36	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA38	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CA39	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CA50	61454-244-471	C-ELEC.CHIP;ECE-V1CA470P	
CA51	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA60	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA61	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA62	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA63	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA64	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA70	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CA71	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA72	A1100-0975	C-CERAMIC,CHIP;CC 73 X7R 50V T 242-K C1608	
CA73	A1100-0975	C-CERAMIC,CHIP;CC 73 X7R 50V T 242-K C1608	
CA74	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CA75	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CA76	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CA77	A1100-0975	C-CERAMIC,CHIP;CC 73 X7R 50V T 242-K C1608	
CA78	A1100-0975	C-CERAMIC,CHIP;CC 73 X7R 50V T 242-K C1608	
CA79	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CA80	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CA81	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
CA82	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CA83	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CNA01	B6012-0247	CONNECTOR-HOUSING;5-175635-4 BLK AMP	
CNA02	B6013-0048	CONNECTOR-FPC;04-6214-020-010-800 WHT	
DA01	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
ICA01	67199-0215-00	MICOM;UPD78P218AGC-AB8 SV-H77 QFP	
ICA02	B4000-0053	IC-EEPROM;X24C01S-C7519 SOP	
ICA03	B4008-0983	IC;MB883468 VSOP	
ICA04	B4004-0415	IC-LOGIC;MPC17A85ZVM/SC1113157 SOP TAPE 30P SC1113	
ICA05	B4004-0415	IC-LOGIC;MPC17A85ZVM/SC1113157 SOP TAPE 30P SC1113	
ICA06	B4012-0262	IC-LINEAR;NJM3403AV SOP TAPE(TE1)	
ICA08	62119-402-030	IC-FP;NJM3414AM(TE3)	
LA01	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LA02	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LA03	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LA04	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LA05	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
QA01	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
QA02	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
QA03	A4050-0104	TR-GENERAL,CHIP;2SA1179 200MW 150MA 180MHZ 55V SI	
QA04	A4050-0123	TR-GENERAL,CHIP;DTA144EU(T108) 200MW 100MA 250MHZ	
QA06	A4050-0125	TR-GENERAL,CHIP;DTC144WK(T146) 200MW 100MA 250MHZ	
QA07	A4050-0125	TR-GENERAL,CHIP;DTC144WK(T146) 200MW 100MA 250MHZ	
QA09	B4050-0088	TR-GENERAL,CHIP;IMZ1 300MW 100MA 50MHZ 50V SI/PNP	
QA10	B4050-0088	TR-GENERAL,CHIP;IMZ1 300MW 100MA 50MHZ 50V SI/PNP	
QA11	B4050-0067	TR-GENERAL,CHIP;IMT1 1MA 5MA 20KHZ 5V SI/PNP	
QA12	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QA13	B4050-0088	TR-GENERAL,CHIP;IMZ1 300MW 100MA 50MHZ 50V SI/PNP	
RA01	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RA02	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RA03	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
RA04	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	
RA05	A1020-0846	R-CHIP;RH 1/10 CS 4R3-J C2012	
RA06	A1020-0846	R-CHIP;RH 1/10 CS 4R3-J C2012	
RA07	61079-917-478	R-CHIP;RH C2012 CS 4R7-J	
RA08	61079-917-478	R-CHIP;RH C2012 CS 4R7-J	
RA09	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RA10	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RA17	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
RA18	61079-918-334	R-CHIP;RH C1608 CS 334-J	
RA20	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RA22	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RA23	61079-918-823	R-CHIP;RH C1608 CS 823-J	
RA24	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RA25	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RA26	A1020-0619	R-CHIP;RH 1/16 CS 223-F C1608	
RA27	B1020-0719	R-CHIP;RH 1/16 CS 183-D C1608 RR0816P-183-D	
RA28	A1020-0619	R-CHIP;RH 1/16 CS 223-F C1608	
RA29	A1020-0636	R-CHIP;RH 1/16 CS 333-F C1608	
RA30	61079-918-393	R-CHIP;RH C1608 CS 393-J	
RA31	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RA32	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
RA33	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
RA34	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
RA35	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RA36	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RA41	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RA42	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RA43	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RA44	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
RA45	61079-918-563	R-CHIP;RH C1608 CS 563-J	
RA46	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RA47	61079-918-563	R-CHIP;RH C1608 CS 563-J	
RA48	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RA49	61079-918-682	R-CHIP;RH C1608 CS 682-J	
RA50	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RA51	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RA52	61079-918-100	R-CHIP;RH C1608 CS 100-J	
RA53	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RA54	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RA55	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RA60	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RA61	61079-918-683	R-CHIP;RH C1608 CS 683-J	
RA62	61079-918-683	R-CHIP;RH C1608 CS 683-J	
RA63	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RA64	61079-918-683	R-CHIP;RH C1608 CS 683-J	
RA65	61079-918-683	R-CHIP;RH C1608 CS 683-J	
RA66	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RA67	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RA69	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RA70	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
RA71	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
RA72	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
RA73	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RA74	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
RA75	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	
RA77	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RA78	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RA80	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RA81	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
RA82	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
RA83	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
RA84	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RA85	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
XA01	B1280-0111	CRYSTAL;12MHZ CX-49F 100PPM CHIP	
		DRIVE PARTS	
CD01	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD02	61454-153-470	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H470JT	
CD03	61454-243-102	C-ELEC.CHIP;ECE-V1EA100P	
CD04	A1106-0111	C-TANTALUM,CHIP;CS 35V T 105-M C3528 SCN1V105MR-B	
CD05	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD06	61454-243-221	C-ELEC.CHIP;ECE-V0JA220R	
CD07	61619-908-011	C-ELEC.CHIP;UWX1C100 MCR2GB P13 10U/16V	
CD09	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD10	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD11	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CD12	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD13	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CD14	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CD15	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD16	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD17	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD18	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CD19	61454-153-150	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H150JT	
CD21	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CD22	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CD23	A1106-0153	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 106-M C3216 SCS0J106MR-A	
CD24	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CD25	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CD26	61454-243-471	C-ELEC.CHIP;ECE-V0JA470P	
CD27	B1100-0530	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CD29	B1100-0779	C-CERAMIC-CHIP;CK 73 Y5V 16V T 334-Z C1608 GRM39Y5	
CD31	B1100-0630	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 105-Z C2012	
CD33	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CD35	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD40	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD41	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD45	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD46	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD47	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD48	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD49	61454-153-100	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H100DT	
CD50	61454-153-120	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H120JT	
CD54	61454-153-100	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H100DT	
CD55	61454-153-150	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H150JT	
CD56	61454-153-100	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H100DT	
CD58	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD59	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CD60	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
CND01	B6012-0253	CONNECTOR-HOUSING;SD-52588-1890 WHT MOLEX	
DD01	62169-901-076	DIODE.CHIP;MA141WA-(TX)	
DD02	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
DD03	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
DD06	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
DD08	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
FD01	A1240-0109	FILTER-LC;LP 70NSEC G355ENK-K5168=P3 T	
ICD01	B4008-0898	IC;CXD1250N SOP CCD DRIVER	
ICD02	A4008-1069	IC;KA7302 SOP	
ICD03	A4012-0192	IC-LINEAR;KAD0228 SOP	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
ICD04	B4004-0394	IC-LOGIC;TC7W08FU-TE12L SOP TAPE 8P	
ICD05	B4004-0340	IC-LOGIC;TC7W04FU-TE12L SOP TAPE 8P	
LD01	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LD02	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LD03	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LD04	B1160-0032	INDUCTOR,CHIP;33UH-J 73 NL252018T-330J C2520	
LD05	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LD06	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LD07	B1160-0011	INDUCTOR,CHIP;10UH-K 73 NLC322522T-100K C3225	
LD08	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
QD01	B4050-0088	TR-GENERAL,CHIP;IMZ1 300MW 100MA 50MHZ 50V SI/PNP	
QD02	62129-303-006	TRANSISTOR-CHIP;IMX1	
QD03	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QD04	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QD05	A4050-0104	TR-GENERAL,CHIP;2SA1179 200MW 150MA 180MHZ 55V SI	
QD06	62129-303-006	TRANSISTOR-CHIP;IMX1	
QD07	B4050-0088	TR-GENERAL,CHIP;IMZ1 300MW 100MA 50MHZ 50V SI/PNP	
RD01	61079-918-105	R-CHIP;RH C1608 CS 105-J	
RD02	61079-918-123	R-CHIP;RH C1608 CS 123-J	
RD03	61079-918-274	R-CHIP;RH C1608 CS 274-J	
RD04	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
RD05	61079-918-123	R-CHIP;RH C1608 CS 123-J	
RD06	61079-918-683	R-CHIP;RH C1608 CS 683-J	
RD07	61079-918-273	R-CHIP;RH C1608 CS 273-J	
RD08	61079-918-123	R-CHIP;RH C1608 CS 123-J	
RD09	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
RD10	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RD11	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RD12	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
RD14	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RD15	61079-918-242	R-CHIP;RH C1608 CS 242-J	
RD16	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RD17	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RD18	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RD19	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RD20	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RD21	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RD22	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RD23	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RD24	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
RD25	61079-918-162	R-CHIP;RH C1608 CS 162-J	
RD26	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RD34	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
RD35	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
RD36	61079-918-100	R-CHIP;RH C1608 CS 100-J	
RD37	61079-918-221	R-CHIP;RH C1608 CS 221-J	
RD43	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RD44	61079-918-105	R-CHIP;RH C1608 CS 105-J	
RP10	61079-918-391	R-CHIP;RH C1608 CS 391-J	
		EIS PARTS	
CE01	A1106-0150	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 226-M C3528 SCS0J226MR-B	
CE02	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE05	61454-243-471	C-ELEC.CHIP;ECE-V0JA470P	
CE06	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE07	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE10	A1106-0150	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 226-M C3528 SCS0J226MR-B	
CE13	A1100-0776	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 224-Z C1608 C1608Y5	
CE14	61454-155-153	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 153T-K	
CE16	B1104-0694	C-ELEC,CHIP;CE OB -40/85 10V T 330-M ECE-V1AAN330P	

Loca. No.	Part No	Description & Specification	Remark
CE17	A1100-0776	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 224-Z C1608 C1608Y5	
CE18	61454-155-153	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 153T-K	
CE19	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE20	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE21	B1104-0694	C-ELEC,CHIP;CE QB -40/85 10V T 330-M ECE-V1AAN330P	
CE22	B1100-0779	C-CERAMIC-CHIP;CK 73 Y5V 16V T 334-Z C1608 GRM39Y5	
CE23	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
CE24	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE25	B1100-0779	C-CERAMIC-CHIP;CK 73 Y5V 16V T 334-Z C1608 GRM39Y5	
CE26	61454-153-101	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H101JT	
CE30	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE35	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE37	61454-243-221	C-ELEC.CHIP;ECE-V0JA220R	
CE40	61454-153-151	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H151JT	
CE42	61454-153-151	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H151JT	
CE43	61454-153-100	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H100DT	
CNE01	B6012-0249	CONNECTOR-HOUSING;SD-52365-0891 WHT MOLEX	
DE01	62169-901-031	DIODE.CHIP;MA121-(TX)	
DE02	A4112-0007	DIODE-SCHOTTKY.CHIP;SB01-05CP-(TB) 550V 2A 4.4PF	
DE03	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
DE04	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
FD02	A1242-0028	FILTER-LC,CHIP;TR 7.16MHZ TH355TSJ-K5178=P3 T C481	
ICE01	B4002-0724	IC-MCU;CXP811P24R SV-H68 VQFP TRAY	
ICE02	A4004-0380	IC-LOGIC;KS7304 VQFP T	
ICE03	62119-402-030	IC-FP;NJM3414AM(TE3)	
ICE04	B4012-0262	IC-LINEAR;NJM3403AV SOP TAPE(TE1)	
ICE05	B4004-0385	IC-LOGIC;TC4S66F SSOP-5 5P	
ICE06	B4004-0385	IC-LOGIC;TC4S66F SSOP-5 5P	
ICE07	66219-0021-00	SENSOR;ENC-05DA	
ICE08	A4000-0119	IC-MEMORY;KM44C1000CSL-6 SOJ REEL	
ICE09	A4000-0119	IC-MEMORY;KM44C1000CSL-6 SOJ REEL	
ICE10	A4000-0119	IC-MEMORY;KM44C1000CSL-6 SOJ REEL	
ICE11	A4000-0119	IC-MEMORY;KM44C1000CSL-6 SOJ REEL	
LE01	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LE03	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
RE01	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RE04	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
RE05	61079-917-338	R-CHIP;RH C2012 CS 330-J	
RE06	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RE07	61079-918-474	R-CHIP;RH C1608 CS 474-J	
RE08	61079-918-474	R-CHIP;RH C1608 CS 474-J	
RE09	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RE10	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
RE11	61079-918-564	R-CHIP;RH C1608 CS 564-J	
RE12	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RE13	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
RE14	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
RE15	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
RE16	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RE17	61079-918-474	R-CHIP;RH C1608 CS 474-J	
RE18	61079-918-474	R-CHIP;RH C1608 CS 474-J	
RE19	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RE20	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
RE21	61079-918-564	R-CHIP;RH C1608 CS 564-J	
RE22	61079-918-473	R-CHIP;RH C1608 CS 473-J	
RE30	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RE32	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RE33	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RE35	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
RE36	61079-918-152	R-CHIP;RH C1608 CS 152-J	
RE37	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
RE38	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RE40	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RE41	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RE42	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RE50	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RE51	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RE53	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RE54	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RE55	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RE56	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
		PROCESS PARTS	
CP01	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
CP02	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CP03	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP06	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP07	61619-908-011	C-ELEC.CHIP;UMX1C100 MCR2GB PI3 10U/16V	
CP08	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP09	61454-243-221	C-ELEC.CHIP;ECE-V0JA220R	
CP10	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
CP11	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP12	61454-153-200	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H200JT	
CP13	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP14	61619-908-011	C-ELEC.CHIP;UMX1C100 MCR2GB PI3 10U/16V	
CP15	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
CP16	61619-908-011	C-ELEC.CHIP;UMX1C100 MCR2GB PI3 10U/16V	
BP01	A1247-0050	FILTER-EMI BEAD;CB321611-TA SB 0.2OHM-M T OD1.6/L3	
CP17	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP20	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP24	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP25	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP26	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
CP27	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP28	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CP29	A1106-0149	C-TANTALUM,CHIP;CS 10V T 475-M C3216	
CP91	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
CP92	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
CP93	61454-153-220	C-CERAMIC CHIP;C1608 CH1H220JT	
CTP01	B1111-0025	C-TRIMMER,CERA;TZC03P00A110 CTA 30-6.5PF	
CTP02	B1111-0025	C-TRIMMER,CERA;TZC03P00A110 CTA 30-6.5PF	
DP01	62169-901-030	DIODE.CHIP;MA141WK-(TX)	
DP04	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
DP05	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
DP06	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
DP91	62169-901-068	DIODE.CHIP;MA341-(TX)	
FP01	A1240-0070	FILTER-LC;LP 5.5M TH486LSK-K7003	
ICP01	A4004-0187	IC-LOGIC;KS7301 QFP	
ICP02	A4004-0873	IC-LOGIC;KDA0408 VQFP	
ICP03	B4004-0385	IC-LOGIC;TC4S66F SSOP-5 5P	
ICP04	B4004-0340	IC-LOGIC;TC7W04FU-TE12L SOP TAPE 8P	
LP01	B1160-0011	INDUCTOR,CHIP;10UH-K 73 NLC322522T-100K C3225	
LP02	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LP03	B1160-0009	INDUCTOR,CHIP;22UH-K 73 NLC322522T-220K C3225	
LP04	B1160-0055	INDUCTOR,CHIP;68UH-J 73 NL252018T-680J C2520	
QP03	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QP04	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QP05	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QP06	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
QP07	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QP08	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QP09	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QP10	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QP11	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
QP12	A4050-0124	TR-GENERAL,CHIP;DTC144EU(T106) 200MW 100MA 250MHZ	
QP91	62129-301-117	TRANSISTOR.CHIP;2SC 2812(REEL)L6-TA	
RP01	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RP02	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RP03	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RP05	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
RP07	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RP08	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RP09	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RP100	61079-918-332	R-CHIP;RH C1608 CS 332-J	
RP11	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RP12	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RP13	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RP15	61079-918-102	R-CHIP;RH C1608 CS 102-J	
RP16	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RP17	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RP18	61079-918-242	R-CHIP;RH C1608 CS 242-J	
RP19	A1020-0617	R-CHIP;RH 1/16 CS 221-F C1608	
RP20	A1020-0591	R-CHIP;RH 1/16 CS 102-F C1608	
RP21	61079-918-153	R-CHIP;RH C1608 CS 153-J	
RP22	61079-918-333	R-CHIP;RH C1608 CS 333-J	
RP23	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
RP24	A1020-0641	R-CHIP;RH 1/16 CS 391-F C1608	
RP25	A1020-0650	R-CHIP;RH 1/16 CS 471-F C1608	
RP26	A1020-0650	R-CHIP;RH 1/16 CS 471-F C1608	
RP27	A1020-0603	R-CHIP;RH 1/16 CS 152-F C1608	
RP28	A1020-0607	R-CHIP;RH 1/16 CS 162-F C1608	
RP29	A1020-0454	R-CHIP;RH 1/16 CS 511-J C1608 RMC 1/16 510-J	
RP30	61079-918-750	R-CHIP;RH C1608 CS 750-J	
RP31	61079-918-242	R-CHIP;RH C1608 CS 242-J	
RP32	A1020-0591	R-CHIP;RH 1/16 CS 102-F C1608	
RP33	A1020-0597	R-CHIP;RH 1/16 CS 122-F C1608	
RP34	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
RP35	A1020-0650	R-CHIP;RH 1/16 CS 471-F C1608	
RP36	A1020-0627	R-CHIP;RH 1/16 CS 273-F C1608	
RP37	A1020-0618	R-CHIP;RH 1/16 CS 222-F C1608	
RP38	61079-918-242	R-CHIP;RH C1608 CS 242-J	
RP39	A1020-0591	R-CHIP;RH 1/16 CS 102-F C1608	
RP40	A1020-0641	R-CHIP;RH 1/16 CS 391-F C1608	
RP41	A1020-0618	R-CHIP;RH 1/16 CS 222-F C1608	
RP42	A1020-0591	R-CHIP;RH 1/16 CS 102-F C1608	
RP43	A1020-0607	R-CHIP;RH 1/16 CS 162-F C1608	
RP44	A1020-0454	R-CHIP;RH 1/16 CS 511-J C1608 RMC 1/16 510-J	
RP45	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RP50	61079-918-392	R-CHIP;RH C1608 CS 392-J	
RP51	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
RP52	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
RP53	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
RP54	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
RP55	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
RP56	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
RP57	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
RP58	61079-918-471	R-CHIP;RH C1608 CS 471-J	
RP69	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	

Loca No	Part No	Description & Specification	Remark
RP70	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
RP71	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RP72	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
RP77	61079-918-560	R-CHIP;RH C1608 CS 560-J	
RP78	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RP79	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
RP81	A1020-0633	R-CHIP;RH 1/16 CS 303-F C1608	
RP91	61079-918-682	R-CHIP;RH C1608 CS 682-J	
RP92	61079-918-472	R-CHIP;RH C1608 CS 472-J	
RP93	61079-918-103	R-CHIP;RH C1608 CS 103-J	
RP94	61079-918-000	R-CHIP;RH C1608 CS 000-J	
XP01	B1280-0144	CRYSTAL;28.375MHZ CX-49F 30PPM CHIP TAPING	
XP02	B1280-0110	CRYSTAL;17.734476MHZ CX-49F 100PPM CHIP	
157	**69063-214-900**	**ASSY CCD BOARD;VP-H68 PAL**	
C901	A1106-0025	C-TANTALUM,CHIP;CS 20V T 105-M C3216 SCS1D105MR-A	
C902	A1106-0155	C-TANTALUM,CHIP;CS 6.3V T 476-M C6032 SCS0J476MR-C	
C903	61454-154-103	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 103KT	
C904	A1106-0034	C-TANTALUM,CHIP;CS 25V T 335-M C3528 SCS1E335MR-B	
C905	61454-154-102	C-CERAMIC CHIP;C1608 B1H 102KT	
C906	A1106-0034	C-TANTALUM,CHIP;CS 25V T 335-M C3528 SCS1E335MR-B	
CN901	B6010-1686	CONNECTOR-WAFER;SD-53309-1891 WHT MOLEX	
IC901	B4014-0054	IC-CCD;ICX059AK DIP 16P	
Q901	B4054-0073	FET;2SK1070 150MW 50MA -22V MOS/P-CHANNEL	
R901	61079-918-392	R-CHIP;RH C1608 CS 392-J	
R902	61079-918-101	R-CHIP;RH C1608 CS 101-J	
R903	61079-918-104	R-CHIP;RH C1608 CS 104-J	
R904	61079-918-393	R-CHIP;RH C1608 CS 393-J	
R905	61079-918-821	R-CHIP;RH C1608 CS 821-J	
R906	61079-918-105	R-CHIP;RH C1608 CS 105-J	
158	**69063-214-901**	**ASSY EIS BOARD;VP-H68 PAL**	
CE12	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE33	61454-243-221	C-ELEC.CHIP;ECE-V0JA220R	
CE36	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CE38	61454-243-221	C-ELEC.CHIP;ECE-V0JA220R	
CE45	61454-159-104	C-CERAMIC CHIP;C1608 F1E 104T-Z	
CNE02	56010-1558	CONNECTOR-WAFER;SD-53268-0891 WHT MOLEX	
ICE12	66219-0022-00	SENSOR;ENC-05DB	
RE02	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
RE03	61079-918-223	R-CHIP;RH C1608 CS 223-J	
RE25	61079-917-338	R-CHIP;RH C2012 CS 330-J	
	A7008-0097	ADAPTER;AA-E2/SEG	
	A7008-0108	ADAPTER;AA-E2/SEUK	
	A7008-0109	ADAPTER;AA-E2/SEAU	
-	-	ASSY MAIN BOARD;AA-E2P/SAMSUNG	
C10	B1102-0333	C-FILM;CFS 992 MPE 250V 224-M -40/85 ECQU2A224MT	
C11	A1100-0450	C-CERAMIC;CK 45 B 400V 222-K CK45B500V222K	
C12	A1100-0450	C-CERAMIC;CK 45 B 400V 222-K CK45B500V222K	
C13	A1104-0719	C-ELEC;CE 04 -25/85 400V 470-M X SHL400VB47M 18X20	
C14	A1100-0450	C-CERAMIC;CK 45 B 400V 222-K CK45B500V222K	
C15	A1100-0450	C-CERAMIC;CK 45 B 400V 222-K CK45B500V222K	
C16	A1102-0219	C-FILM;CQ 922 P 630V T 103-K SC-ARD135	
C17	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C18	61637-208-229	C-ELEC;CEAP 50V 2.2M SA (5X11)	
C19	A1100-0071	C-CERAMIC,CHIP;CC 73 COG 50V T 391-J C2012 21C 391	
C20	A1100-1000	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 154-Z C2012 2012154	
C21	61637-206-330	C-ELEC;CEAP 35V 33M SA(6X11)	
C22	61637-508-101	C-ELEC-CEAP 50V 100M SG(10X12.5)	
C23	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C50	61647-702-470	C-ELEC;CEAP 6.3V 47M SS(2.5)	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
C51	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C52	A1100-0010	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 102-K C2012 21B 102	
C53	61637-504-102	C-ELEC;CEAP 16V 1000M SG(10X20)	
C54	A1104-0480	C-ELEC;CE 04 F 16V T 471-M STX/KME -40/105	
C55	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C56	A1100-0011	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 X7R 50V T 103-K C2012 21B103K	
C57	61647-708-010	C-ELEC;CEAP 50V 1M SS(2.5)	
C59	61617-408-479	C-ELEC;CEAP 50V 4.7M RSS(4X7)	
C60	61453-131-105	C-CERAMIC.CHIP;GRM42-6Y5V105Z16 TAPG	
C61	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C62	B1100-0674	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Y5V 16V T 685-Z C3225	
C64	61417-109-210	C-CERAMIC.HK;CK45F TAPG 50V 104-Z	
C65	61407-117-101	C-CERAMIC.AXIAL;UP050F 104Z	
C66	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
C67	A1100-0017	C-CERAMIC,CHIP;CK 73 Z5U 50V T 104-Z C2012 21F104Z	
D10	B4104-0065	DIODE-RECT;S1WB60 600V 1A BRIDGE GE	
D11	B4112-0006	DIODE-SCHOTTKY;ERA22-10 1KV 0.5A 0.5PF/1KV	
D12	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	⚠
D13	B4106-0240	DIODE-ZENER,CHIP;RD20S-B 20V 100MA T	
D14	B4106-0239	DIODE-ZENER,CHIP;RD4.7S-B 4.7V 100MA T	
D15	B4106-0241	DIODE-ZENER,CHIP;RD24S-B 24V 100MA T	
D16	B4112-0006	DIODE-SCHOTTKY;ERA22-10 1KV 0.5A 0.5PF/1KV	
D17	B4112-0006	DIODE-SCHOTTKY;ERA22-10 1KV 0.5A 0.5PF/1KV	
D51	B4112-0002	DIODE-SCHOTTKY;ESAC85M-009 90V 10A 0.9PF/0.3V	
D52	62169-501-064	DIODE;1N5819(ERB 81-004)V	
D53	A4114-0009	DIODE-ARRAY.CHIP;DAN202K 80V 100MA 4NS CA2-3 T	
D54	62169-901-096	DIODE-CHIP;DAP202K (T96)	
D55	62169-901-077	DIODE.CHIP;MA110-(TX)	
D57	B4106-0238	DIODE-ZENER,CHIP;RD5.1S-B2 5.1V 100MA T	
F10	B3065-0202	FUSE;DEMKO FST 250V 1.25A 5X20MM S505 C HBC	⚠
IC11	B4008-1207	IC;FA5304S SOP 8P TAPE	⚠
IC12	B4010-0011	IC-HYBRID;PC113(LY) DIP	⚠
IC12	B4161-0037	PHOTO-COUPLER;TLP621-GR ST	
IC51	62119-402-030	IC-FP;NJM3414AM(TE3)	
IC52	A4008-1209	IC;TK11640N TO-92S 3P TAPE	
IC53	67199-0260-00	MICOM;TMP47C241NFF34 CS95 QFP	
J51	B3040-0068	JACK-DC;PI3 HEC0740-01-010 3P	⚠
L10	A1151-0001	COIL-LINE FILTER;BSF-2123 20MH 10OHM	⚠
L11	A1247-0053	FILTER-EMI BEAD;BFS3565A0L SB 100OHM/100MHZ-90OHM	⚠
L51	A1132-0008	COIL-PEAKING;10UH-J RA EL0606RA-100J Q80 F22MHZ	
L52	A1130-0020	COIL-CHOKE;100UH-J RA 1KHZ PI0.35	
LED51	B4150-0287	LED-DISPLAY;LN086WP38 ORG/GRN PI1.8	
PWR01	A6006-0283	POWER-CORD;CP2 KJ-0201 1.83MT YH396-32V BLK 35MM 2	
Q10	B4054-0052	FET;2SK903M-F155 40W 3A 800V MOS/N-CHANNEL ST	⚠
Q51	B4052-0027	TR-HIGH POWER;2SB1127S 10W 5A 320MHZ 25V SI/PNP	
Q52	62129-101-110	TRANSISTOR.CHIP;KSR 1102 (REEL)	
Q53	62149-201-016	TRANSISTOR;2SB 1203S	
Q54	62129-101-110	TRANSISTOR.CHIP;KSR 1102 (REEL)	
Q55	62129-101-140	TRANSISTOR.CHIP;KSR 2104(REEL)	
Q56	62129-101-140	TRANSISTOR.CHIP;KSR 2104(REEL)	
Q57	62129-101-140	TRANSISTOR.CHIP;KSR 2104(REEL)	
R01	61079-917-000	R-CHIP;RH C2012 CS 000-J	
R02	61079-917-000	R-CHIP;RH C2012 CS 000-J	
R03	61079-917-000	R-CHIP;RH C2012 CS 000-J	
R04	61079-917-000	R-CHIP;RH C2012 CS 000-J	
R05	61079-217-000	R-CHIP;RH C3216 CS 000-J	
R06	61079-217-000	R-CHIP;RH C3216 CS 000-J	
R10	61048-277-275	R-CARBON;RD 1/4 T 275-J	
R12	A1014-0079	R-CEMENT;RWC 2W I 3R3-J ST ABCO	

Loca. No	Part No	Description & Specification	Remark
R13	61048-177-823	R-CARBON;RD 1/8 T 823-J	
R14	61048-177-823	R-CARBON;RD 1/8 T 823-J	
R15	A1020-0837	R-CHIP;RH 1/8 CS 823-J 3216	
R16	61048-177-823	R-CARBON;RD 1/8 T 823-J	
R17	61049-527-473	R-METAL OXIDE;RS 2 P 473-J	
R19	A1004-0220	R-METAL OXIDE;RS 1 P R47-J	
R20	61079-917-221	R-CHIP;RH C2012 CS 221-J	
R21	61079-917-338	R-CHIP;RH C2012 CS 330-J	
R22	61079-917-155	R-CHIP;RH C2012 CS 155-J	
R24	61079-917-338	R-CHIP;RH C2012 CS 330-J	
R25	61079-917-822	R-CHIP;RH C2012 CS 822-J	
R51	61079-217-100	R-CHIP;RH C3216 CS 100-J	
R52	A1020-0381	R-CHIP;RH 1/10 CS 272-F C2012 MCR/RMC	
R53	61079-916-122	R-CHIP;RH C2012 CS 122-F	
R54	A1020-0388	R-CHIP;RH 1/10 CS 331-F C2012 MCR/RMC	
R55	61079-917-104	R-CHIP;RH C2012 CS 104-J	
R56	61079-917-221	R-CHIP;RH C2012 CS 221-J	
R57	61079-917-272	R-CHIP;RH C2012 CS 272-J	
R58	61079-917-104	R-CHIP;RH C2012 CS 104-J	
R59	61079-917-120	R-CHIP;RH C2012 CS 120-J	
R60	61079-916-471	R-CHIP;RH C2012 CS 471-F	
R61	61079-916-122	R-CHIP;RH C2012 CS 122-F	
R62	61079-916-472	R-CHIP;RH C2012 CS 472-F	
R63	61079-916-472	R-CHIP;RH C2012 CS 472-F	
R64	61079-917-270	R-CHIP;RH C2012 CS 270-J	
R65	A1004-0221	R-METAL OXIDE;RS 1 P 0R1-J	
R66	61079-917-123	R-CHIP;RH C2012 CS 123-J	
R67	61079-917-122	R-CHIP;RH C2012 CS 122-J	
R68	61079-917-182	R-CHIP;RH C2012 CS 182-J	
R69	61079-917-471	R-CHIP;RH C2012 CS 471-J	
R70	B1004-0442	R-METAL OXIDE;RS 3W N 43-J ERG3SJ430H	
R71	61079-917-103	R-CHIP;RH C2012 CS 103-J	
R72	61079-917-103	R-CHIP;RH C2012 CS 103-J	
R73	61079-917-101	R-CHIP;RH C2012 CS 101-J	
R74	B1004-0442	R-METAL OXIDE;RS 3W N 43-J ERG3SJ430H	
R75	61079-917-153	R-CHIP;RH C2012 CS 153-J	
R76	61079-917-153	R-CHIP;RH C2012 CS 153-J	
R77	61079-917-103	R-CHIP;RH C2012 CS 103-J	
R78	61079-917-153	R-CHIP;RH C2012 CS 153-J	
R79	61079-917-103	R-CHIP;RH C2012 CS 103-J	
R80	61079-917-391	R-CHIP;RH C2012 CS 391-J	
R81	61079-917-153	R-CHIP;RH C2012 CS 153-J	
R82	61079-917-272	R-CHIP;RH C2012 CS 272-J	
R83	61079-917-391	R-CHIP;RH C2012 CS 391-J	
R84	61079-917-273	R-CHIP;RH C2012 CS 273-J	
R85	61079-917-153	R-CHIP;RH C2012 CS 153-J	
R86	61079-917-273	R-CHIP;RH C2012 CS 273-J	
R87	61049-327-101	R-METAL OXIDE;RS 1 P 101-J	
R90	61079-217-470	R-CHIP;RH C3216 CS 470-J	
R91	61079-217-470	R-CHIP;RH C3216 CS 470-J	
R92	61079-217-470	R-CHIP;RH C3216 CS 470-J	
R93	61079-217-470	R-CHIP;RH C3216 CS 470-J	
R94	61079-917-273	R-CHIP;RH C2012 CS 273-J	
R95	61079-917-122	R-CHIP;RH C2012 CS 122-J	
R96	61079-917-182	R-CHIP;RH C2012 CS 182-J	
SW51	B3018-0071	SW-TACT,V;EVQ214-07K 6X6X7 1KEY T DC15V20MA SPST	
T10	A1199-0020	TRANS-POWER;E125X19 AC90/260V 50HZ AC5.1V B DEMKO	⚠
W10	A6010-0459	CONNECTOR-WAFER;YW396-02V WHT	
XT51	64539-102-012	CERAMIC RESONATOR;FCR 4.0MC5	